

TH-100 COMUNICADOR PARA ALARMAS DOMICILIARIAS PARADOX INSTRUCTIVO DE INSTALACION

CONEXIONADO

Con el propósito de facilitar la instalación solo se necesitan 4 cables
Con el mismo código de colores del bus de Datos de los paneles Paradox.

Código de colores y funciones de los cables:

Entradas

Verde: Clock(G)
Amarillo: Data(Y)

Alimentación:

Rojo + (R)
Negro - (B)

ATENCIÓN:

Los equipos se entregan, al técnico instalador, con la batería de respaldo desconectada para evitar que se descargue. Al momento de la instalación, éste deberá conectarla para que el equipo quede normalizado.

**SI NO SE CONECTA LA BATERIA INTERNA, EL EQUIPO NO FUNCIONARÁ
CORRECTAMENTE**

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA PARADOX

1. Pulse [ENTRAR] e ingrese el código de instalador (De fábrica 0000)
[ARM] y [EN CASA] parpadean.
2. Digite el número [800]
[ARM] y [EN CASA] permanecen iluminados.
3. El led 8 debe quedar encendido y los leds 1 y 2 apagados,
4. Pulse tecla [ENTRAR] para guardarlo.
5. Para salir de programación pulse la tecla [BORRAR] dos veces.

INDICADORES LUMINOSOS



Link: Led Verde.

Se enciende cuando el equipo detecta el bus de datos de la central Paradox

Batt : Led Verde.

Parpadeando indica que no está conectada la alimentación (cable Rojo).
Encendido permanente indica que la alimentación está presente.

Pend: (Eventos Pendientes) Led Verde.

Parpadeando indica que hay eventos pendiente de envío.
Apagado indica que No hay eventos pendientes de envío.

Network Led Rojo=SIM1 Led Verde=SIM2

Parpadeando cada 1 seg. indica que el SIM no está registrado en el sistema celular.

Parpadeando cada 4 seg. Indica que el SIM está registrado en el sistema celular.

Programacion del TH100

Buscar e Instalar la app "Lantrix SMS" en la página web de Lantrix. En la última página encontrara un código QR para facilitar la descarga. En la sección IP, seleccionar IP0 y colocar el número de teléfono al que desea que le lleguen los reportes (en este ejemplo 1155556666) luego ingrese el número de la tarjeta sim que se encuentra instalada en el TH100 (en este ejemplo 1170557817)

Por ultimo coloque el ID del equipo (en este ejemplo 0003) y presione "Enviar"

El TH100 le responderá con un mensaje similar a este:

>!K0021;ID=0003;#8000;*7B<



The screenshot shows the Lantrix Sms app interface on a mobile device. The status bar at the top indicates 4G connectivity and the time 16:50. The app title is "Lantrix Sms". The interface includes several input fields: "Seleccione la IP" with a dropdown menu showing "IP 0"; "Ingrese la IP" with the value "1155556666"; "Ingrese el puerto" (empty); "Ingrese el número de teléfono" with the value "1170557817"; and "Ingrese el ID del equipo" with the value "0003". A grey button labeled "ENVIAR" is positioned below the input fields. At the bottom, a text area displays the "Último SMS generado:" with the message content: ">!L00210101155556666;ID=0003;#8333;*41<". The Android navigation bar is visible at the very bottom.

Luego, en la sección "Comando Manual" coloque !HS0004XXXX
Reemplaze XXXX por el código que utiliza para activar/desactivar al panel Paradox.

Esta es la clave que le pedirá la App para hacer
Activaciones/Desactivaciones remotas

Si lo desea, puede saltar este paso y utilizar la clave por defecto
"1236", pero tendrá que dar de alta en el panel Paradox un usuario
con clave "1236".



The screenshot shows the 'Lantrix Sms' app interface on a mobile device. The status bar at the top indicates Bluetooth, Wi-Fi, 4G, and the time 15:22. The app title 'Lantrix Sms' is displayed in a blue header. Below the header, there are three input fields: 'Ingrese el comando' with the value '!HS00041236', 'Ingrese el número de teléfono' with the value '1170557817', and 'Ingrese el ID del equipo' with the value '0003'. A grey 'ENVIAR' button is positioned below the input fields. At the bottom, the text 'Último SMS generado:' is followed by the command string '>!HS00041236;ID=0003;#8456;*22<'. The Android navigation bar is visible at the very bottom.

ACTIVACION Y DESACTIVACION REMOTA

Buscar e Instalar la app "Lantrix SMS" en la página web de Lantrix. En la última página encontrara un código QR para facilitar la descarga. Colocar los datos en forma similar a la siguiente imagen.



The image shows a mobile application registration screen for 'LANTRIX'. The background is a map. The form fields are as follows:

- Teléfono:** 1170557817
- ID Reportador:** 0003
- Recordar Clave:**

At the bottom, there is a navigation bar with three icons: a house (Inicio), a speech bubble (Mensajes Recibidos), and a gear (Settings). The Android navigation bar is visible at the very bottom.

IMPORTANTE

La clave por defecto del TH100 es 1236. Asegurese de crear un usuario con ese codigo en el panel Paraodox o cambiar la Clave del TH100 antes de usar la APP

Reporte Paralelo

El equipo viene configurado de fabrica en modo "Secuencial". Es decir, se utilizara el Telefono 1 sólo si el Telefono 0 genera mensajes de error.

En ciertos casos, el usuario prefiere recibir los reportes en varios telefonos en "Paralelo". En esos casos utilizaremos el comando:

!HS0011P Si desea recibir los reportes en Paralelo ó

!HS0011S Si desea recibir los reportes en modo Secuencial

A continuación hay que grabar el Teléfono 1.

En la App Lantrix SMS, seleccione IP1, coloque el número y presione "Enviar".

Repita el procedimiento si necesita grabar más teléfonos.

Si en algún momento uno de los usuarios no desea recibir más mensajes, Deberá grabar el número 11 en la memoria (IP) correspondiente del TH100.

Descarga de Aplicaciones

A partir de Marzo de 2019 Google ya no permite que las aplicaciones lean o envíen sms. Por lo tanto, hemos tenido que guardar las APPs en nuestro sitio web. Apunte la cámara de su celular al código QR para descargar la aplicación.

**Es probable que el celular le advierta que la descarga no proviene de un sitio confiable. Hacer click en "Descargar de Todas Formas"
Si no funciona el código QR, debajo encontrará el Link de Descarga.**



Lantrix SMS

<http://www.lantrixgps.com/download.php?t=d&id=119>



Lantrix Remoto

<http://www.lantrixgps.com/download.php?t=d&id=118>